

# SENSORE INFRAROSSI CON TELECAMERA E DVR

Prezzo: 72.13 €

Tasse: 15.87 €

Prezzo totale (con tasse): 88.00 €



Sensore infrarossi con telecamera pinhole a colori e DVR. Quando il sensore rileva un movimento, il DVR avvia la registrazione, i video ripresi dalla telecamera possono essere salvati direttamente sulla memoria flash integrata da 128 MB o su SD card (max. 2 GB, non inclusa). Si collega al PC tramite porta USB (2.0 / 1.1) e viene rilevato come unità di memoria esterna removibile con possibilità di trasferimento dei file con un semplice 'Copia e Incolla'. Dispone di un'uscita A/V che permette di visualizzare su un monitor o TV le immagini riprese dalla telecamera o riprodurre i video registrati, di un ingresso A/V al quale è possibile collegare una qualsiasi sorgente di tipo videocomposito (in questo caso la funzione di registrazione su movimento non sarà attiva), di un microfono integrato con il quale effettuare delle registrazioni audio in locale e un piccolo radiocomando con il quale è possibile controllare le funzioni start recording, stop recording, on lock, off lock, sound on e sound off. Il menu è in lingua inglese.

**Specifiche tecniche**

- **Formato video:** NTSC / PAL
- **Sensore:** 1/4" CCD
- **Risoluzione:** 420 linee TV
- **Angolo di ripresa:** 120°
- **Ottica:** 3,7 mm Pinhole
- **Rapporto S/N:** 48dB
- **Alimentazione:** 5 Vdc
- **Consumo:** 250 mA ~ 550 mA
- **Batteria ricaricabile interna:** 4,2 V - 1700 mAh
- **Tempo di ricarica:** circa 6 ore
- **Temperatura di funzionamento:** -10°C ~ +50°C
- **Umidità:** 85%RH
- **Memoria interna:** 128 MB
- **Durata Registrazione:** Circa 110 minuti (con sd-card da 1GB)
- **Risoluzione di registrazione:**
  - PAL: 25 FPS 340 x 220
  - NTSC: 30 FPS 624 x 420
- **Connessione al PC:** porta USB
- **Connessione uscita Video:** cavo Jack / RCA
- **Sistema operativo supportato:** Win98, Win2000, Win XP
- **Dimensioni:** 124 x 66 x 57 mm
- **Peso:** 188 g
- **La confezione comprende:** Il DVR, un alimentatore da rete, un cavo USB, due cavi RCA / Jack, un telecomando e due adattatori BNC/RCA.