

Set antifurto domestico

Prezzo: 136.07 €

Tasse: 29.93 €

Prezzo totale (con tasse): 166.00 €



Set antifurto in grado di monitorare fino a 14 zone (4 via cavo e 10 tramite collegamento wireless), particolarmente indicato per abitazioni e uffici. Consente di chiamare fino a 4 numeri telefonici (rete fissa o cellulari) tramite linea telefonica di rete fissa, di ricevere comandi dalle telefonate entranti (mediante bitoni DTMF), consentendo il telecontrollo della centrale (protetto da password) con funzioni di ascolto ambientale attivazione, disattivazione e parzializzazione. Possibilità di selezionare 2 modalità di protezione: modalità "AWAY" (il sistema reagisce a tutti i sensori collegati e programmati), modalità "HOME" (assicura soltanto le zone programmate). La confezione comprende: l'unità centrale, 1 sensore PIR (wireless), 2 telecomandi, 1 trasmettitore panic (wireless), 2 trasmettitori per contatti per porta (wireless), 1 sirena da 20 watt (via filo) e 1 alimentatore di rete. Batterie incluse ad eccezione del sensore PIR.

- **Unità centrale:**
 - Alimentazione: 12 Vdc (alimentatore da rete incluso)
 - Frequenza di lavoro: 433 MHz
 - Portata trasmettitore: ~ 30 m
 - Assorbimento in standby: 150 mA
 - alarm volume: > 90dB
 - dimensioni: 240 x 130 x 45 mm
- **Sensore PIR:**
 - Angolo di rilevazione: 110°
 - Distanza di rilevazione: max. 12 m
 - Alimentazione: 9 Vdc 6LR61 (non compresa)
 - Assorbimento in standby: 30 µA
- **Radiocomando:**
 - Alimentazione: 3 Vdc CR2032 (inclusa)
- **Trasmettitore Panic:**
 - Alimentazione: 12 Vdc GP23GA (inclusa)
- **Trasmettitore per contatti:**
 - Alimentazione: 12 Vdc GP23GA (inclusa)
- **Sirena:**
 - potenza: 20 watt
 - Alimentazione: 12 Vdc
 - Assorbimento: < 800 mA

Specifiche tecniche

- **Protezione:**
 - 10 zone via radio parzializzabili
 - 4 zone via filo parzializzabili
 - Antisabotaggio centrale, test linea telefonica
 - Password tastiera 4 cifre
- **Funzioni:**
 - Attivazione totale, attivazione parziale, attivazione totale ritardata attraverso tastiera centrale o telecomando
 - Identificazione univoca di ciascun allarme attraverso un messaggio fonico personalizzato
- **Tempo di allarme:** 3 minuti
- **Tempo di uscita:** 0-10-20 secondi (programmabile)
- **Guida programmazione:** display 7 segmenti
- **Combinatore telefonico:**
 - Interfaccia analogica PSTN
 - 4 numeri telefonici Programmabili
 - Telecontrollo della centrale (protetto da password) con funzioni di ascolto ambientale attivazione, disattivazione e parzializzazione
- **Codifica radio:** 256 combinazioni
- **Frequenza di lavoro:** 433.92 MHz conforme alle direttiva R&TTE
- **Portata radio:** 100 m all'aperto senza ostacoli
- **Ingressi filari:**
 - 1 ingresso impulsivo per chiave elettronica (attivazione disattivazione totale)
 - 4 ingressi n.a. oppure n.c. per collegamento sensori a filo
 - 1 uscita alimentazione per accessori esterni
 - 1 ingresso e uscita telefonica (plug telefonico RJ11)
- **Uscite Filari:**
 - 1 contatto puro in scambio associato alla segnalazione di allarme
 - 1 uscita per segnalazione di stato (+12 armato, GND disarmato)
- **Sirena interna:** 90 dB
- **Alimentazione:** 230 Vac - più batteria tampone ricaricabile 12V-400mAh che assicura circa 4 ore di autonomia in caso di assenza dell'alimentazione di rete
- **Dimensioni:** 240 x 130 x 50 mm
- **Peso:** 600 grammi