

OBIETTIVO VARIFOCAL 3,5 - 8,0 mm CON CONTROLLO AUTO-IRIS (DC)

(cod. FR114-0358VFDC)

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. **ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.

Obiettivo per CCTV con focale regolabile tra 3,5 e 8,0 mm. Auto-IRIS con controllo di tipo DC. Perna di blocco delle impostazioni. L'obiettivo è adatto per telecamere con attacco C /CS sia con sensore da 1/3" che da 1/4".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Montaggio: standard CS

Lunghezza focale: 3,5 - 8,0 mm

Diaframma: F1.4 - chiuso

Controllo IRIS: DC

Apertura angolare (1/3"): 76°(H) x 57°(V) @ f=3,5 mm

34°(H) x 25°(V) @ f=8,0 mm


Apertura angolare (1/4"): 56°(H) x 43°(V) @ f=3,5 mm

24°(H) x 18°(V) @ f=8,0 mm

Messa a fuoco: 0,1m - infinito

Dimensioni: 38 (DIA) x 51 (L) mm

Connettore: IRIS standard 4 poli



L'obiettivo dispone di un controllo dell'apertura del diaframma auto-iris di tipo Driver DC con connettore a 4 poli. In questo caso tutti i costruttori di telecamere utilizzano la configurazione standard riportata a lato (il disegno si riferisce ad una presa).

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA FOCALE

Le norme prevedono, per assicurare l'intercambiabilità tra gli obiettivi, che i sistemi di fissaggio tipo "C" (cinema) abbiano un diametro di 1 pollice ed una filettatura a passo 1/32". Inoltre la distanza tra l'obiettivo e la superficie del sensore deve essere di 17,5 mm. Normalmente questa distanza viene raggiunta mediante l'impiego di un anello di prolunga con uno spessore di 5 mm. Pertanto se l'obiettivo è di tipo "C", **l'anello va montato**. Nel caso di obiettivi con attacco "CS", la distanza tra lo stesso e la superficie del sensore deve essere esattamente di 12,5 mm. Con tali obiettivi **non va utilizzato l'anello di prolunga**. Tali distanze sono molto critiche per cui tutte le telecamere dispongono di una regolazione micrometrica della ghiera di fissaggio che consente di compensare eventuali piccole differenze. Per effettuare tale regolazione è necessario aprire la vite (o le viti) a brugola che bloccano la ghiera di fissaggio della telecamera, ghiera sulla quale sono avvitati gli obiettivi.



Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11

21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112

Aggiornamento: 07/10/2005