

Radiocomando Flysky i6 + Ricevitore iA6 - 2,4 GHz

Prezzo: 77.87 €

Tasse: 17.13 €

Prezzo totale (con tasse): 95.00 €





Composto da un trasmettitore RC a 6 canali con display grafico retroilluminato e da un ricevitore a 6 canali, entrambi funzionanti a 2,4 GHz con tecnologia AFHDS 2A (Automatic Frequency Hopping Digital System Second Generation), costituiscono un completo sistema RC computerizzato per l'impiego con quadricotteri, elicotteri, aerei ad ala fissa, alianti, controllo di robot o altri dispositivi che necessitano di un controllo a distanza multicanale. La tecnologia AFHDS è stata sviluppata e brevettata dalla Flysky appositamente per offrire una maggior protezione contro le interferenze, mantenendo un consumo ridotto, una elevata ed affidabile sensibilità del ricevitore. La confezione comprende: il trasmettitore, il ricevitore e il CD con le istruzioni. Particolarmente indicato per essere utilizzato con il micro quadricottero QX90.

Attenzione ! Questo trasmettitore è compatibile solo con ricevitori con sistema Flysky 2A.

Specifiche tecniche

- **Radiocomando:** - Modello: FS-i6 Transmitter - Canali: 6 - Mode: Mode 2 (Joystick acceleratore sulla sinistra) - RF range: da 2.4055 GHz a 2.475 GHz - Larghezza di banda: 500 kHz - Potenza RF: < 20 dBm - Sistema 2,4 GHz: AFHDS 2A / AFHDS - Modulazione: GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying) - Porta DSC: Sì, (PS2, uscita: PPM) - Avviso di batteria scarica: Sì (meno di 4,2 V) - Display 128x64 pixel con retroilluminazione - Aggiornamento online: sì - Alimentazione: 6 Vdc (4 batterie da 1,5 V tipo AA) - Peso: 392 grammi - Lunghezza Antenna: 26 mm (Dual Antenna) - Dimensioni (mm): 174x89x190 - Colore: nero
- **Ricevitore:** - Modello: FS-iA6 Receiver - Canali: 6 - RF range: da 2.4055 GHz a 2.475 GHz - Sensibilità di ricezione RF: -105 dBm - Sistema 2,4 GHz: AFHDS 2A - Modulazione: GFSK (Gaussian frequency-shift keying) - i-BUS Port: No - Alimentazione: da 4 Vdc a 6,5 Vdc - Peso: 6,4 grammi - Dimensioni (mm): 40x21x7