

Ricetrasmittitore VHF/UHF Midland CT510

Prezzo: 64.75 €

Tasse: 14.25 €

Prezzo totale (con tasse): 79.00 €



Ricetrasmittente bibanda VHF/UHF. Dispone di pulsante PTT, tasto per chiamata di emergenza, 50 toni CTCSS e 212 codici DCS, ricezione radio FM, Scrambler/Compander, Shift ponte ripetitore, funzione TOT (time out timer), VOX, SOS, Roger Beep e Scan, potenza di trasmissione selezionabile (alta/bassa), passo di canalizzazione 25 kHz/12,5 kHz. Robusta ed estremamente comoda, ideale per l'utilizzatore più esigente, essenziale per essere sempre in contatto con colleghi ed amici a costo zero in qualunque momento. I ricetrasmittitori sono un valido strumento per la gestione professionale di team di lavoro, per comunicare con più persone all'interno di cantieri, edifici, manifestazioni sportive, spettacoli, fiere, alberghi, ecc. Portata di oltre 2 km. La confezione comprende il ricetrasmittitore CT 510, l'antenna, pacco batteria al litio 1300mAh, clip aggancio a cintura, caricatore da tavolo, cavo d'alimentazione USB, auricolare, cinghietta da polso e guida rapida. **N.B. apparato amatoriale - uso ammesso solo con licenza amatoriale.**

Caratteristiche tecniche

- Visualizzazione di doppia banda VHF/UHF sul display e del nome del canale
- Banda di frequenza: 144-146 MHz & 430-440 MHz (Rx / Tx)
- Modo operativo: UHF-VHF, VHF-VHF o UHF-UHF
- Potenza d'uscita: 2 watt VHF/UHF
- 128 canali di memoria
- Scrambler
- Compander
- Funzione VOX
- 212 codici DCS e 50 toni CTCSS
- Funzione "VOICE"
- Funzione SOS d'emergenza
- Passo di canalizzazione selezionabile tra 25 kHz e 12,5 kHz
- Visualizzazione opzionale sul display del numero di canale, del numero canale + frequenza o la sola frequenza
- Funzione di frequenza invertita
- Scan
- Radio FM
- Passo di frequenza: 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 37,5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
- Potenza di trasmissione selezionabile: alta o bassa
- Pacco batteria al litio 1300 mAh
- Offset di frequenza: 0-69.950 MHz
- Shift ponte ripetitore
- Funzione di blocco canale occupato
- Tono Roger Beep ad inizio/fine trasmissione
- TOT (Time out timer)
- Blocco tastiera
- Scansione delle frequenze con CTCSS/DCS
- Scansione prioritaria
- DTMF
- Reset delle funzioni / dei canali
- Tono 1750 per collegamento a ponti ripetitori
- Presa accessori: 1 Pin 2,5 mm

Specifiche tecniche

- **Gamma di frequenza VHF:** 144-146MHz / UHF: 430- 440MHz
- **FMW:** 88 – 108 MHz (solo RX)
- **Temperatura operativa:** da -20°C a +55°C
- **Alimentazione:** 3,7 V - 1300 mAh
- **Memoria:** 128 canali
- **Dimensioni (mm):** 95 x 52 x 31
- **Peso:** 139g (batteria ed antenna incluse)
- **Impedenza antenna:** 50 ohm
- **Potenza in uscita:** alta~ 2 W / bassa ~ 1 W
- **Deviazione max di frequenza:** banda larga < 5 KHz, stretta < 2,5 KHz
- **Distorsione modulazione:** 5%
- **Assorbimento:** 1,5 A
- **Ricevitore:** - sensibilità: -122 dBm @ 12 dB SINAD - distorsione audio: 5%