

# SENSORE PIR CON PORTALAMPADA E27

Prezzo: 13.52 €

Tasse: 2.98 €

Prezzo totale (con tasse): 16.50 €



È in grado di attivare al passaggio di una persona, un lampada per un periodo di tempo regolabile tra 10 secondi e 7 minuti. Massimo carico controllabile: 40 W (lampade ad incandescenza) / 20 W (lampade a risparmio energetico). Alimentazione: 230 Vac / 50 Hz..

## SPECIFICHE TECNICHE

- **Angolo di rilevamento:** 360°
- **Portata di rilevamento:** 6 m (<24°C)
- **Velocità rilevamento:** da 0,6 a 1,5 m/s
- **Alimentazione:** 230 Vac / 50 Hz
- **Consumo:** 0,45 W (attivo) / 0,1 W (stand-by)
- **Carico massimo:** 40 W (lampade ad incandescenza) / 20 W (lampade a risparmio energetico)
- **Intervallo di attivazione:** da 10 secondi, fino a 7 minuti
- **Controllo della luminosità:** da 3 Lux a 2000 Lux (regolabile)
- **Altezza installazione:** da 2 a 3,5 m
- **Dimensioni:** Ø50 x 130 mm
- **Peso:** 100 g