

Energy meter LCD - 20 A

Prezzo: 16.23 €

Tasse: 3.57 €

Prezzo totale (con tasse): 19.80 €



20 A

Dotato di ampio display LCD con retroilluminazione blu e trasformatore di corrente, questo strumento da pannello è in grado di visualizzare contemporaneamente: tensione, corrente, potenza e consumo energetico. Dispone di pulsante per selezionare le funzioni, segnalazione sovraccarico, superamento potenza e memorizzazione dati. È in grado di misurare tensioni comprese tra 80 e 260 VAC, correnti fino a 20 A, potenze fino a 4,5 kW e consumi fino a 9999 kWh. **Attenzione !** 1. Questo modulo è da utilizzare solo all'interno e non all'aperto. 2. Il carico applicato non può superare la potenza nominale. 3. Prestare la massima attenzione a non sbagliare il cablaggio. 4. Può essere utilizzato per misurare tensioni con onda sinusoidale pura. L'utilizzo con tensione di uscita ad onda sinusoidale modificata potrebbe bruciare lo strumento in pochi minuti.

Applicazioni



Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** da 80 a 260 VAC
- **Range di misura potenza:** da 0 a 4,5 kW (fino a 1 kW il display visualizza 0.0 ~ 999.9 W; da 1 kW visualizza 1000 ~ 4500 W)
- **Range di misura tensione:** da 80 a 260 VAC
- **Range di misura corrente:** da 0 a 20 A (sul display visualizza 0.00 ~ 20.00 A)
- **Range di misura consumo energetico:** da 0 a 9999 kWh (fino a 10 kWh visualizza 0 ~ 9999 Wh; da 10 kWh visualizza 10 ~ 9999 kWh)
- **Frequenza di lavoro:** da 45 a 65 Hz