

Inverter 300W 12Vdc/220Vac - MEAN WELL

Prezzo: 45.08 €

Tasse: 9.92 €

Prezzo totale (con tasse): 55.00 €



Inverter DC/AC con potenza nominale di 300 watt. Tensione d'ingresso 12 Vdc e tensione d'uscita di 230 Vac con presa d'uscita schuko. Ideale per alimentare con la batteria del proprio veicolo TV, VCR, impianti HI-FI, frigoriferi, ecc...

[Specifiche tecniche](#)

- uscita:
 - tensione in uscita: 230 Vac
 - potenza nominale: 300 W
 - potenza di picco: 600 W
 - forma d'onda di uscita: sinusoidale modificata
 - frequenza: 50 Hz \pm 1%
 - Indicatori LED: LED verde per stato funzionamento ottimale; LED rosso per stato funzionamento critico
- ingresso:
 - corrente in DC: 35 A
 - corrente standby senza carico: 0,36 A
 - range tensione d'ingresso: 10-15 Vdc
 - efficienza: 90%
 - connettori DC: plug accendisigari, cavo con morsetti per batteria
 - fusibili: cavo con morsetti per batteria 35 A, plug accendisigari 15 A
- allarme carica batteria bassa, spegnimento carica batteria bassa, polarità batteria, protezioni contro le sovratensioni della batteria per il lato di ingresso; protezioni contro cortocircuito, sovraccarico inverter e sovratemperatura per il lato di uscita
- gamma tensione d'ingresso: -15% / +25%
- tipologia: microprocessore
- dimensioni: 165 x 88 x 74 mm
- peso: 900 g