

Mini Trasmettitore video 40 canali 5,8GHz

Prezzo: 23.77 €

Tasse: 5.23 €

Prezzo totale (con tasse): 29.00 €





Trasmettitore audio/video in miniatura con 40 canali, funzionante a 5,8 GHz e dotato di una potenza di uscita di 25 mW. Permette di trasmettere a distanza le immagini provenienti da una telecamera, da un videoregistratore o da un lettore DVD, verso un monitor con ingresso videocomposito o un televisore (tramite presa scart) collegato all'unita ricevente. Particolarmente adatto per l'utilizzo su quadricotteri, aeromodelli, robot o altro. La confezione comprende: il trasmettitore audio/video, l'antenna e il cavo di collegamento.

Specifiche tecniche

- **Frequenza di lavoro:**

Frequency Band A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725

Frequency Band B 5733 5752 5711 5790 5809 5828 5847 5866

Frequency Band E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945

Frequency Band F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880

Frequency Band R 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917

RaceBand: When A, B, E and F LEDs are turn on together

- **Numero di canali:** 40 (with RaceBand)

- **Formato Video:** NTSC/PAL

- **Impedenza di uscita:** 75 ohm

- **Segnale di uscita:** 23-24dBm

- **Potenza di uscita:** 25 mW

- **Connettore d'antenna:** RP-SMA

- **Alimentazione:** da 7 V a 24 V

- **Consumo:** 190 mA

- **Dimensioni (mm):** 38x22,5x6

- **Peso:** 6 grammi (senza antenna) - 15 grammi (con antenna)