

Multimetro digitale - 1999 cifre - 1000V/20A

Prezzo: 20.41 €

Tasse: 4.49 €

Prezzo totale (con tasse): 24.90 €



Geti

Multimetro digitale in grado di misurare correnti continue e alternate fino a 20 A, tensioni continue fino a 1000 V, alternate fino a 750 V, resistenze fino a 200 Mohm, capacità da 0 a 20mF, diodi, transistor e continuità elettrica. L'ampio display retroilluminato garantisce una lettura facile e perfetta dei dati visualizzati anche in condizioni di illuminazione scarsa. Lo strumento è anche dotato di altre funzioni pratiche, come l'indicazione di batteria scarica, lo spegnimento automatico e la protezione da sovraccarichi.

Specifiche tecniche

- **Tensione continua (VDC):** 200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V \pm 0.5%
- **Tensione alternata (VAC):** 2 / 20 / 200 / 750 V \pm 1.0%
- **Corrente continua (DCA):** 20 μ / 2 m / 20 m / 200 m / 20 A \pm 1.8%
- **Corrente alternata (ACA):** 20 m / 200 m / 20 A \pm 2.0%
- **Resistenza:** 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M / 200 M? \pm 1.0%
- **Capacità:** 0 – 20 mF \pm 5.0%
- **Test diodi**
- **Test di continuità del circuito**
- **Test transistor**
- **Spegnimento automatico**
- **Funzione HOLD**
- **Protezione da sovraccarico**
- **Misurazione della frequenza**
- **Selezione automatica dell'intervallo**
- **Indicazione automatica valore negativo**
- **Retroilluminazione del display**
- **Indicazione di batteria scarica**
- **Dimensioni del display:** 62 x 37 mm
- **Massima indicazione display:** 1999
- **Temperatura di funzionamento:** 0 – 40°C – Meno dell'80% di umidità relativa
- **Dimensioni:** 189x89x55 mm
- **Peso:** circa 365 g (batteria e custodia incluse)
- **Alimentazione:** 1x batteria 9V tipo 6F22 (inclusa)

Contenuto della confezione

- Multimetro digitale **x1**
- Batteria 9V **x1**
- Guscio protettivo **x1**
- Puntali CAT IV 600V / CAT III 1000V **x1**
- Manuale d'uso in italiano