

Multimetro digitale a 3 ½ cifre - 19 portate 10 A

Prezzo: 9.84 €

Tasse: 2.16 €

Prezzo totale (con tasse): 12.00 €



Multimetro digitale 19 portate CAT II 500V / CAT III 300V, con display LCD a 3 cifre 1/2 in grado di misurare correnti continue fino a 10 A, tensioni continue e alternate fino a 500 V, resistenze fino a

2 Mohm, diodi, transistor e continuità elettrica. Dispone di riconoscimento automatico della polarità e indicazione di batteria scarica. Alimentazione con 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (incluse).

Specifiche tecniche

- **Portata tensione continua:** 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 500 V
- **Portata tensione alternata:** 200 / 500 V
- **Portate corrente continua:** 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A
- **Resistenza:** 200 ohm / 2 kohm / 20 kohm / 200 kohm / 2 Mohm
- **Test continuità:** sì
- **Transistor test:** sì
- **Diodi test:** sì
- **Indicatore di batteria scarica:** sì
- **Massima indicazione display:** 1999
- **Retroilluminato:** no
- **Data hold:** no
- **Auto spegnimento:** no
- **Cambiamento portate:** manuale
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +40°C
- **Umidità di funzionamento:** < 90% RH
- **Dimensioni (mm):** 118x65x30
- **Dimensioni display (mm):** 47x15
- **Peso:** 100 grammi
- **Alimentazione:** 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (incluse)
- **La confezione comprende:** Multimetro e puntali
- **[Important safety information](#)**