

MULTIMETRO DIGITALE CON TESTER LAN

Prezzo: 64.75 €

Tasse: 14.25 €

Prezzo totale (con tasse): 79.00 €



Multimetro digitale con tester per linea telefonica e tester per cavi di rete (RJ45). Dotato di display LCD con retroilluminazione bianca. Il multimetro misura correnti continue fino a 10 A, tensioni continue fino a 1000 V, tensioni alternate fino a 700 V, resistenze fino a 200 Mohm. Dotato di tester batterie da 1,5 / 6 / 9 V, test di diodi e continuità elettrica, funzione data hold, indicazione automatica della polarità e selezione manuale delle portate. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). Conforme CAT II 1000V, CAT III 600V e inquinamento 2.

SPECIFICHE

- **Tensione continua:** 0,2 / 2 / 20 / 200 / 1000 V
 - impedenza d'ingresso: > 10 Mohm
 - ingresso massimo: 1000 V
- **Tensione alternata:** 0,2 / 2 / 20 / 200 / 700 V
 - impedenza d'ingresso: > 10 Mohm
 - frequenza: 40-400 Hz
 - ingresso massimo: 700 V
- **Corrente continua:** 200 uA / 2 m / 20 m / 200 m / 10 A
 - protezione da sovraccarico: fusibile da 200 mA / 250 V per tutte le portate tranne per la portata da 10 A
- **Corrente alternata:** 200 uA / 2 m / 20 m / 200 m / 10 A
 - protezione da sovraccarico: fusibile da 200 mA / 250 V per tutte le portate tranne per la portata da 10 A
- **Resistenza:** 200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 Mohm
 - protezione da sovraccarico: 250 Vdc o 250 Vrms
- **Buzzer continuità:** sì
- **Test diodi:** sì
- **Indicazione batteria scarica:** sì
- **Massima indicazione display:** 1999
- **Dimensioni display LCD:** 15 mm
- **Cambio portate:** manuale
- **Data hold:** sì
- **Retroilluminazione:** sì
- **Dimensioni:** 85 x 180 x 45 mm
- **Peso (con batteria):** circa 360 g
- **Alimentazione:** batteria 9 V
- **Accessori:** Manuale utente, puntali, batteria, unità per testare i cavi di rete (RJ45)