
Telecamera IP Push Video Wi-Fi da 1,3 Megapixel

Prezzo: 212.30 €

Tasse: 46.70 €

Prezzo totale (con tasse): 259.00 €



Telecamera IP "Push Video" con modulo Wi-Fi integrato, sensore d'immagine a colori SONY H.R. da 1,3 Megapixel e qualità video HDTV 720P (maggiori dettagli nelle immagini). È inoltre dotata di sensore PIR per motion detection, contatti per comandi e allarmi esterni, microfono e altoparlante integrati, LED bianco per illuminare la scena in modo manuale, programmato, attivato da un movimento, da un allarme o da un evento audio rilevato tramite il microfono integrato. Notifica istantaneamente su iPhone, iPad, iPod, telefoni Android e tablet con software EagleEyes, quando viene rilevato un movimento oppure un'allarme sul contatto I/O. Quando invia una notifica è possibile vedere direttamente il video o salvarlo sullo smartphone. Registra i video su memoria micro SD card classe 4 (max. 64 GB - non inclusa). **Attenzione!** questo prodotto richiede un minimo di conoscenza di installazione di rete.

Video

Specifiche tecniche

- **Sensore immagine:** SONY H.R. 1/4" colore
- **Numero di pixel:** 1,3 Megapixel
- **Illuminazione minima:** 0,1 LUX / F1.5
- **Bilanciamento del bianco:** ATW
- **AGC:** automatico
- **IRIS mode:** AES
- **Obiettivo:** f3.8 mm / F1.5
- **Angolo di ripresa:** 62.7°
- **Interfaccia wireless:** IEEE 802.11 b/g/n
- **Guadagno antenna:** 2 dBi, dipole
- **Formato di compressione video:** H.264, MPEG4, MJPEG
- **Frame rate:** 25
- **Impostazione qualità dell'immagine:**
 - SXGA: 1280 x 1024
 - 720P: 1280 x 720
 - VGA: 640 x 480
 - QVGA: 320 x 240
- **Protocolli supportati:** DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP
- **Notifiche evento:** FTP / E-mail / push video
- **Visione da cellulare:**
 - push video: su iPad, iPod Touch, iPhone e Android smartphone o tablet
 - accesso remoto attraverso smartphone (Apple, Android, BlackBerry, Nokia Symbian e Windows Mobile)
- **Visione da computer:**
 - video viewer software su Windows e Mac
 - web browser: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari via Java, QuickTime o VLC plug-in
- **Backup:**
 - locale: via micro SD card (max. 64GB)
 - remoto: via computer o mobile phone software
- **I/O allarme esterno:** sì
- **Microfono:** sì
- **Speaker:** sì
- **Sensore PIR:** angolo di rilevamento 76°
- **Requisiti hardware:**
 - intel core i3, superiore o AMD equivalente
 - Windows® 7, Vista & XP, DirectX 9.0 o superiore
 - RAM 2 GB o superiore
 - Internet Explorer 7.x o superiore
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +40°C
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 1A (alimentatore incluso)
- **Dimensioni:** 59 x 95 mm
- **Peso:** 250 grammi

- [**User manual**](#)
- [**PDF User Guide for VideoViewer**](#)
- [**VideoViewer installer - v 0.1.9.9**](#)
Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs
- [**VideoViewer installer - v 0.1.9.4**](#)
Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs
- [**VideoViewer installer - v 0.1.9.2**](#)
Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs
- [**VideoPlayer for Windows**](#)
- [**VideoViewer for Mac**](#)
Mac CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs v0.5.9.0
- [**Mac CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs v0.5.13.0**](#)